



## HC-SR501 PIR Sensor - Infrarot Bewegungsmelder



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | HC-SR501      |
| Hersteller:      | BerryBase     |
| EAN:             | 4251266700715 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 84733020      |
| Gewicht:         | 0.001 kg      |

Infrarot Bewegungsmelder - Ideal für die Verwendung mit dem Raspberry Pi.

### Technische Daten

- Betriebsspannung: 5 - 20V DC
- Ruhestrom: 65µA
- Level der Ausgangsspannung: 3,3V high / 0V low
- Verzögerungszeit einstellbar (0,3 - 18 Sekunden)
- Schaltzeit (einstellbar): 5 - 200 Sekunden
- Reichweite (einstellbar): 3 - 7 Meter
- Blockade-Zeit: 2,5 Sekunden
- Erfassungsbereich: 140°
- Trigger Methoden:
- L unrepeatable trigger
- H repeatable trigger
- Trigger kann per Lötbrücke umgeschaltet werden!
- Betriebstemperatur: -15 - 70°
- Abmessungen Platine: 32 x 24 mm
- Schrauben Lochabstand: 28 mm
- Lochdurchmesser: 2 mm
- Durchmesser Sensorlinse: 23 mm

### Weitere Bilder:

