Datenblatt

Arduino MKR Relais Shield



Artikel-Nr.:	TSX00003
Hersteller:	Arduino
EAN:	7630049200760
Herkunftsland:	Italien
Zolltarifnummer:	85423990
Gewicht:	0.036 kg

Mit dem MKR-Relais-Protoshield können Sie auf einfache Weise Relais zu Ihrem MKR-Board-basierten Projekt hinzufügen.

Die Abschirmung bietet zwei Relais (Datenblatt) mit den Namen **RELAY1** und **RELAY2**, die über **Pin 1** bzw. **Pin 2** gesteuert werden.

Das Shield bietet auch einen einfachen Anschluss mittels Schraubklemmenblöcken an die Analogeingänge **A1** bis **A4**, **I2C** und **Versorgungsspannungen**.

- Betriebsspannung 3,3V (versorgt von der Host-Karte)
- Zwei Relais mit Anschlüssen **NO**, **COM** und **NC**
- Arbeitet mit batteriebetriebener Karte
- 8 Positionen Schraubklemmenblöcke für einfache Verbindungen mit A1 bis A4 Analogeingang, SCL SDA für I2C, GND und 3,3V Ausgang
- 6 Positionen Schraubklemmenblöcke (NO, COM, NC für jedes Relais)
- Stromtragfähigkeit: 2 A
- Max. Betriebsspannung: 24 VAC, 50 VDC
- Max. Betriebsstrom: 1 A
- Max. Schaltleistung: 62,50 VA, 30 W
- Proto-Bereich

Weitere Bilder:



Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et d'erreurs.