

Shelly Blu Remote Control ZB, Fernbedienung mit Scrollrad inkl. Halterung, Zigbee, BT, schwarz

Steuerung mehrerer Shelly-Geräte über eine Fernbedienung mit Bluetooth- und Zigbee-Verbindung. Anpassung von Jalousie... [□](#) Tout pour tes projets DIY.

Artikelnummer SHEL-BLURC-B

Gewicht 0.13kg



Produktbeschreibung

Steuerung mehrerer Shelly-Geräte über eine Fernbedienung mit Bluetooth- und Zigbee-Verbindung. Anpassung von Jalousien, Dimmen von Lichtern und Steuerung smarter Schalter über vier Kanäle, unterstützt durch ein Scrollrad und integrierte Gestensteuerung. Die Fernbedienung ermöglicht schnelles Koppeln ohne App-Nutzung, bietet LED-Feedback, einen Summer zur sofortigen Rückmeldung und eine Beacon-Funktion zum Wiederfinden. Kompatibel mit Shelly Pro, Gen3, Gen4, Plus (als Gateway) sowie Home Assistant und anderen Geräten mit BTHome-Protokoll.

Die Fernbedienung eignet sich zur Steuerung von Lichtsystemen, smarten Rollläden, Garagentoren und ortsabhängiger Automatisierung. Sie verbindet sich entweder über Bluetooth oder Zigbee. Durch das integrierte Scrollrad kann das Licht stufenlos reguliert oder Rollläden in kleinen Schritten bewegt werden. Eingebaute Sensoren ermöglichen zudem die Steuerung über Handbewegungen. Der Pairing-Prozess erfolgt direkt über Tastenkombinationen, wobei Rückmeldungen über LEDs und Töne erfolgen. Die Integration in smarte Systeme erfolgt über Standardbefehle (Default Command Mapping).

Das Produkt eignet sich zur drahtlosen Steuerung von Shelly-kompatiblen Geräten im Wohnbereich, in Mehrparteienhäusern, kleinen Büros, Gastronomiebetrieben oder öffentlichen Einrichtungen. Die Steuerung erfolgt wahlweise per Taste, Scrollrad oder Geste, je nach verbundenem Gerätetyp. Unterstützt wird eine Vielzahl von Anwendungen wie Lichtsteuerung, Rollosteuerung, Schaltung von Relais oder Ortserkennung durch Beacon-Modus.

Merkmale im Überblick

- Bluetooth- und Zigbee-Konnektivität
- Vier individuell steuerbare Kanäle
- Scrollrad zur Dimmer- und Rollladensteuerung
- Integrierte Gestensteuerung via Beschleunigungssensor
- LED-Rückmeldung und akustische Signale
- Beacon-Modus zum Auffinden der Fernbedienung
- Standardisierte Befehlszuordnung (Default Command Mapping)

Kompatibilität

- Shelly Gen3
- Shelly Gen4
- Shelly Pro
- Shelly Plus (als Gateway)
- Home Assistant
- Geräte mit BTHome-Protokoll

Technische Daten

- Größe: 129x47x24 mm
- Gewicht: 63 g (ohne Batterien), 85 g (mit Batterien)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 70 % RH
- Stromversorgung: 2x AAA 1,5 V Batterien
- Geschätzte Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
- Sensor: Beschleunigungssensor
- Bluetooth-Protokoll: Version 5 (LE), 24022480 MHz, < 8 dBm
- Zigbee-Protokoll: 802.15.4, 24052480 MHz, < 8 dBm
- Reichweite: bis zu 10 m (innen), bis zu 30 m (außen)
- CPU: EFR32MG27
- Flash-Speicher: 768 kB
- Verschlüsselung: AES-128

Sonstige Daten

- Kein Webinterface, MQTT oder Scripting-Funktion
- Kein Zeitplan- oder Webhook-Support

Lieferumfang

- 1x Shelly BLU Remote Control ZB
- Bedienungsanleitung

Links

- [Multilinguale Bedienungs- und Sicherheitshinweise](#)

Produkteigenschaften

Zolltarifnummer	85269200
Herkunftsland	Chine
Hersteller	Shelly
Gewicht Brutto (in kg)	0.13
Artikelnummer	SHEL-BLURC-B
EAN	3800238072179
Hersteller Produktnummer	Shelly_BZB_RC_b

Weitere Bilder

