

## MeanWell 2-Kanal Einbau Schaltnetzteil 32W, 12V / 1A & 5V / 4A



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>     | RD-35A   |
| <b>Hersteller:</b>      | Meanwell |
| <b>Herkunftsland:</b>   | China    |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 85044084 |
| <b>Gewicht:</b>         | 0.303 kg |



### Technische Daten

|                        |  |
|------------------------|--|
| Netzteil-Typ           | Impuls   |
| Netzteil-Art           | für den Einbau, Modul  |
| Leistung               | 32W  |
| Ausgangsspannung       | 5V DC  |
| Ausgangsspannung 2     | 12V DC   |
| Ausgangsstrom          | 4 (0.3...4)A   |
| Ausgangsstrom 2        | 1 (0.2...1)A   |
| Anzahl Ausgänge        | 2  |
| Äußere Abmessungen     | 99x82x36mm   |
| Betriebstemperatur     | -25...70°C   |
| Elektrischer Anschluss | Klemmleiste  |
| Sicherung              | Kurzschlusschutz SCP, Überladung OPP, Überspannung OVP   |
| Wirkungsgrad           | 79%  |
| Herstellerserie        | RD-35  |
| Gehäuse-Art            | 0932A  |
| Versorgungsspannung    | 88...264V AC   |
| Versorgungsspannung    | 125...373V DC  |
| Achtung!               | Netzteil Mehrfachanschluss - für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist die Belastung aller Ausgänge innerhalb eines bestimmten Bereichs erforderlich |
| Passendes Zubehör      | DRL-01, DRP-03   |

### Verfügbare Downloads:

[Download rd-35](#)