



## MeanWell 1-Kanal Einbau Schaltnetzteil 200W, 5V / 40A



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Artikel-Nr.:     | RSP-200-5 |
| Hersteller:      | Meanwell  |
| Herkunftsland:   | China     |
| Zolltarifnummer: | 85044083  |
| Gewicht:         | 0.761 kg  |

### Technische Daten

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Netzteil-Typ                           | Impuls                                                                  |
| Netzteil-Art                           | für den Einbau, Modul                                                   |
| Leistung                               | 200W                                                                    |
| Ausgangsspannung                       | 5V DC                                                                   |
| Ausgangsstrom                          | 40A                                                                     |
| Anzahl Ausgänge                        | 1                                                                       |
| Äußere Abmessungen                     | 215x115x30mm                                                            |
| Betriebstemperatur                     | -30...70°C                                                              |
| Elektrischer Anschluss                 | Klemmleiste                                                             |
| Sicherung                              | Kurzschlusschutz SCP, Überhitzung OTP, Überladung OPP, Überspannung OVP |
| Wirkungsgrad                           | 85.5%                                                                   |
| Herstellersiste                        | RSP-200                                                                 |
| Gehäuse-Art                            | 207B                                                                    |
| Zusatzfunktionen                       | PFC aktiv                                                               |
| Versorgungsspannung                    | 88...264V AC                                                            |
| Versorgungsspannung                    | 124...370V DC                                                           |
| Achtung!                               | Nennparameter bei Vollast                                               |
| Passendes Zubehör                      | MHS012                                                                  |
| Ausgangsspannungsbereich 4.5...5.5V DC |                                                                         |

### Verfügbare Downloads:

[Download RSP-200-SPEC](#)