




FAKRA C Stecker Federpin zum Löten 2 vorgestanzte Löcher



Artikel-Nr.:	D89818
Hersteller:	Delock
EAN:	4043619898183
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85442000
Gewicht:	0.006 kg

Kurzbeschreibung:

Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Spezifikation:

- Anschluss: 1 x FAKRA C Stecker
- FAKRA C: RAL 5005 Signalblau
- Pin: Messing vergoldet
- Befestigungsplatte: Stahl
- Isolation: PTFE
- Gehäuse: Messing
- Plastikgehäuse: PA66 GF30
- 2 vorgestanzte Löcher zur Montage
- Gewindetyp: M2.6
- Verwendbare Kabel: RG-174, RG-316
- Maße (LxBxH): ca. 24,0 x 21,2 x 7,5 mm

Systemvoraussetzung:

- Zum Löten geeignetes Koaxialkabel

Packungsinhalt:

- FAKRA Stecker

Weitere Bilder:

