

Aqara Light Switch H2 EU, 2 Button, 1 Channel, Matter, Thread, Zigbee, Strommessung

Aqara Light Switch H2 EU (2 Buttons, 1 Channel) Der Aqara Light Switch H2 EU ist ein intelligenter Wandschalter mit z... [Tout pour tes projets DIY.](#)

Artikelnummer WS-K07D

Gewicht 0.1kg



Produktbeschreibung

Aqara Light Switch H2 EU (2 Buttons, 1 Channel)

Der Aqara Light Switch H2 EU ist ein intelligenter Wandschalter mit zwei Tasten für einen Schaltkanal. Er unterstützt die drahtlosen Protokolle Matter over Thread, Zigbee und Bluetooth. Dadurch ermöglicht er sowohl die Integration in Drittanbieter-Systeme als auch den vollen Funktionsumfang innerhalb der Aqara Home Umgebung.

Der Schalter ist kompatibel mit System 55-Schalterrahmen (Innenmaß 55 × 55 mm) und besitzt ein Außenmaß von 86 × 86 × 45 mm. Die Installation ist wahlweise mit oder ohne Neutralleiter möglich. Ohne Neutralleiter ist eine Mindestlast von 5 W erforderlich. Mit Neutralleiter werden zusätzliche Funktionen wie Stromverbrauchsmessung sowie Überlast- und Überhitzungsschutz aktiviert.

Bluetooth erleichtert die Ersteinrichtung. Die Umschaltung zwischen Zigbee und Thread erfolgt über die Aqara Home App. Für den Thread-Betrieb ist ein Matter-Controller mit Thread Border Router erforderlich.

Die untere Taste kann im Wireless Switch Mode konfiguriert werden entweder als einfache Schaltfunktion oder für erweiterte Aktionen wie Einfach-, Doppel- oder Langdruck. Diese Funktionen sind in der Aqara Home App vollständig einstellbar. In Drittanbieter-Ökosystemen hängt die Funktionsverfügbarkeit von der jeweiligen Plattform ab.

Durch die Unterstützung von Apple Home, Google Assistant, Amazon Alexa und Home Assistant eignet sich der Schalter ideal für moderne Automatisierungslösungen im Smart Home.

Merkmale im Überblick

- Unterstützt Matter over Thread, Zigbee und Bluetooth
- Kompatibel mit System-55-Schalterrahmen
- Installierbar mit oder ohne Neutralleiter
- Strommessung und Schutzfunktionen bei Neutralleiterbetrieb
- Wireless Switch Mode mit frei belegbaren Tastenfunktionen
- Fernsteuerung, Automatisierung und Zeitsteuerung
- MARS-Tech zur Optimierung der Zigbee-Verbindung (nur in Aqara Home)
- LED-Statusanzeige für Betriebszustände

Kompatibilität

- Aqara Zigbee Hubs (für vollen Funktionsumfang)
- Matter-Controller mit Thread Border Router
- Apple Home
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Home Assistant

Technische Daten

- Modell: WS-K07D (2 Buttons, 1 Channel)
- Funkprotokolle: Thread, Zigbee, Bluetooth
- Außenmaße: 86 × 86 × 45 mm (BxHxT)
- Innenmaß (System 55): 55 × 55 mm (für Standard-Schalterrahmen)
- Betriebsspannung: 200240 V AC, 50/60 Hz
- Maximale Last: 8 A (resistive Last)
- Mindestlast: 5 W (bei Betrieb ohne Neutralleiter)
- Frequenzbereiche: 24052480 MHz (Thread), 24022480 MHz (Bluetooth)
- Sendeleistung: ≤ 13 dBm
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 095 % (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- 1 × Aqara Light Switch H2 EU (2 Buttons, 1 Channel)
- 1 × Benutzerhandbuch
- 1 × Schraubenset

Produkteigenschaften

Gewicht Brutto (in kg)	0.100
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Chine
Hersteller	Aqara
Artikelnummer	WS-K07D
EAN	6975833355372
Hersteller Produktnummer	WS-K07D

Weitere Bilder

