

FAKRA Z Stecker Federpin zum Lötten 2 vorgestanzte Löcher



| | |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | D89826 |
| Hersteller: | Delock |
| EAN: | 4043619898268 |
| Herkunftsland: | China |
| Zolltarifnummer: | 85442000 |
| Gewicht: | 0.006 kg |

Kurzbeschreibung:

Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Spezifikation:

- Anschluss: 1 x FAKRA Z Stecker
- FAKRA Z: RAL 5021 Wasserblau
- Pin: Messing vergoldet
- Befestigungsplatte: Stahl
- Isolation: PTFE
- Gehäuse: Messing
- Plastikgehäuse: PA66 GF30
- 2 vorgestanzte Löcher zur Montage
- Gewindetyp: M2.6
- Verwendbare Kabel: RG-174, RG-316
- Maße (LxBxH): ca. 24,0 x 21,2 x 7,5 mm

Systemvoraussetzung:

- Zum Lötten geeignetes Koaxialkabel

Packungsinhalt:

- FAKRA Stecker

Weitere Bilder:

